MINI CONVERTER SDI TO AUDIO

Doskonały sposób na de-embedowanie dźwięku z dowolnego źródła SDI w formatach SD i HD do 1080p60! Dźwięk jest wyprowadzany przez złącza ¼ "dla zbalansowanego analogowego wyjścia audio i AES / EBU do urządzeń takich jak miksery, odtwarzacze analogowe, monitory audio i nie tylko.



Cena:
Kategorie: Video, Produkcja, Konwertery obrazu, Broadcast





GALLERY IMAGES





OPIS

Porty

Wejścia wideo SDI

- 1 x SD, HD lub 3G - SDI. 1 x wejście ALT SDI do automatycznego przełączania w przypadku awarii głównego wejścia.

Wyjścia wideo SDI

- 1 x SDI Loop

Analogowe wyjścia audio

- 4 kanały profesjonalnego zbalansowanego dźwięku analogowego

Cyfrowe wyjścia audio

- 8 kanałów profesjonalnie zbalansowanego dźwięku AES / EBU.

SDI Redundant Inputs

- Automatyczne przełączanie w przypadku utraty głównego wejścia SDI.

Aktualizacje i konfiguracja

- USB 2.0 high speed (480 Mb/s)

Reclocking

- tak

Standardy

SD Video

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

2K Video

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

SDI Video Rates

Źródło SDI może się przełączać między standard SD, HD

Próbkowanie SDI Video

4:2:2 i 4:4:4

Próbkowanie SDI Audio

Standard telewizyjny 48 kHz i 24 bit.

Głębia SDI

4:2:2 i 4:4:4

Przestrzeń kolorystyczna SDI

YUV i RGB

Przełączanie SDI

Automatyczna detekcja SD, HD, 3G-SDI

Oprogramowanie

System

Mac OS i Windows - upgrade przez USB.

Wbudowany upgrade

Przez aplikację

Wsparcie dla systemów

Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina i następne.
Windows 8.1 i 10.

Kontrola ustawień

Przełączniki + USB - oprogramowanie

Zasilanie

+12V uniwersalny zasilacz w zestawie z międzynarodowymi adapterami gniazd.

12 - 15V DC

Pobór prądu

5,52 Watów

Dane fizyczne

Specyfikacja środowiskowa

Temperatura pracy

0° do 40° C (32° do 104° F)p

Temperatura przechowania

-20° do 45° C (-4° do 113° F)

Względna wilgotność

0% do 90% bez kondensacji

Zawartość pudełka

- Mini Converter SDI to Audio
- Zasilacz 12V